Сохранение и восстановление конфигурации маршрутизатора

Сохранение

1. В левом верхнем углу страницы наведите указатель мыши на надпись Система и в открывшемся меню выберите Получить копию настроек.

ilding Networks for I	People • Сист	тема Русский	-	
• Мониторинг		12		
🗢 Начало		512		uthonuo
• Информаци	Сохранить	Перезагру	Получить копию	нформа
Click'n'Conne			настроек	об устрой
• Мастер наст		. 45	~	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
• Мастер наст		Q	N	
• Статус	Восстанов	Сбросить	Обновить	KN:
• Сеть				
● Wi-Fi				:
• Дополнительно				
Межсетевой эк	W	I-FI Bb	ійти	
• Контроль				ормация
• Яндекс.DNS			LAN IPv4:	
О Система			LAN IPv6:	

Далее браузер предложит сохранить файл конфигурации на компьютере. Укажите любую директорию.

Восстановление

1. В левом верхнем углу страницы наведите указатель мыши на надпись Система и в открывшемся меню выберите Восстановить конфигурацию.



2. В появившемся окне нажмите кнопку Обзор и укажите путь к файлу конфигурации.

0 Мониторинг	Поиск			9	
0 Начало					
	Система / Конфигура	Система / Конфигурация			
0 Сеть	0				
Ø Wi-Fi	конфигурации:	Сохранить			
О Дополнительно	Перезагрузить устройство:	Перезагрузить			
Межсетевой экран	Восстановление заводских	Заводские настройки			
• Контроль	Сохранение текущей	Резерв. копия			
Яндекс.DNS	конфигурации в файле:		05		
Система	конфигурации в устройство:*		Обзор		
• Пароль администратора	Выйти:	Выход			
• Конфигурация					
• Журнал событий					
• Обновление ПО					
• Системное время					
• Пинг					
• Телнет					

3. Далее появится следующее сообщение:

• Мониторинг			
• Начало	Cuaracter / Kaushuramanura		
О Статус	Система / Конфигурация		
О Сеть	Сохранение текущей Сохранить		
Vi-Fi			
О Дополнительно	Система будет перезагружена!		
Межсетевой экран	Продолжить?		
И Контроль			
Яндекс.DNS	Отмена ОК 27.4 Облов		
© Система			
• Пароль администратора	Выити: Выход		
• Конфигурация			
• Журнал событий			
• Обновление ПО			
• Системное время			
• Пинг			
• Телнет			

4. Нажмите кнопку ОК.

После выбора файла система будет перезагружена с применением соответствующей конфигурации.

Внимание: Пароль для входа на Web-интерфейс будет изменен на пароль, сохраненный в конфигурации!